

## 产品推荐

设备名称：专业数字卡拉 OK 前级效果器

设备型号：HT-DSP2000 （投标型号：建议借用 HT-DSP6000）

销售指导价（含税）：1100

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

- ▼ 一款带处理器功能的全数字卡拉 OK 前级效果器，外观时尚简洁大方，简单易操作；
- ▼ **自带无线 WIFI 控制**，外置天线，实现手机/平板(仅支持 IOS 系统)无线控制及电脑端无线调音；
- ▼ 采用法国 DREAM 高速 DSP 芯片，专业级 255KHZ 主频，48KHZ 采样频率，24-Bit A/D 及 D/A 转换，32-Bit 浮点运算，高速运算 DSP 处理器；
- ▼ **2 寸 LCD 彩色液晶屏**，中文菜单、动态指示灯显示，十字导航键操作，简单快捷；
- ▼ 麦克风输入端独设带通及参量均衡调节，有效防止破声，4 级反馈抑制；
- ▼ 音乐 13 段 PEQ，麦克风 13 段 PEQ 调节，外加噪声门，高低通调节；
- ▼ 效果输入通道独立设有高、低通，混响和回声分别设有 3 段参量均衡 (PEQ) 等功能；
- ▼ 效果界面设有独特回声混响扩展参数，给您专业级的体验；
- ▼ 主输出，中置，低音，输出通道分别设 5 段参量均衡 (PEQ)，高低通，输入选择及混合比例，极性，延时，压限，增益功能；
- ▼ 支持 USB 连接电脑控制机器，配有专业 PC 设备管理控制软件及 IOS 系统的 APP 控制界面；
- ▼ **输入端特设光纤，同轴数字输入接口**，音源输入可 AUTO 直通选择；
- ▼ 10 组系统记忆功能，开机状态为最后一次机器保存数据；
- ▼ 2 级设备锁定功能，可根据需要使用自行设定设备锁定级别，防止误操作。

配单应用：

专业音响配单、KTV、自带无线 wifi 控制

附属详细参数:

输出通道	主输出 (左/右) / 中置/低音/环绕/ (左/右) Main(R/L)/Center/SUB/SURR(L/R)		
信噪比 S/N R	麦克风 MIC	85dB	1KHz 0dB
	音乐 Music	100dB	输入 Input
失真度 THD	麦克风/音乐 MIC/ Music	0.01% /0.03%	1KHz 0dB 输入
最大输入电平	麦克风 MIC	200mV	1KHz 0dB
Max Input Level	音乐 Music	1.5V	输入 Input
最大输出电平	麦克风/音乐 MIC/ Music	3Vrms	1KHz 0dB
灵敏度	麦克风 MIC	15mV	输入 Input
	音乐 Music	180mV	
输入阻抗 (Ω)	麦克风 MIC	10K(不平衡 unbalanced)	
Input Impedance	音乐 Music	47K(不平衡 unbalanced)	
输出阻抗 (Ω)	300(平衡 balanced), 1K(不平衡 unbalanced)		
Output Impedance			
通道分离度	85dB		
啸叫抑制功能	4 级反馈抑制设定 4 levels of feedback functions		
通道参数 Parameter of channels	麦克风/音乐 MIC/ Music Input	13 段/13 段 PEQ+低通+高通, 增益: ±20dB	
	Double10/7bands PEQ+LPF+HPF, Gain: ±20dB		
	左右主输出 L/R Main output	信号混合+极性+压限+增益	
	Mixer+Polarity+Limiter+Gain		
	中置/环绕/低音 Center/SURR /SUB	信号混合+极性+5 段 PEQ+低通+高通+增益	
	Mixer+Polarity+5bands PEQ+LPF+HPF+Limiter+Gain		
重量 Weight	3.5 千克 (KG)		
尺寸 Dimensions	480*118*45 毫米 (mm)		